

Konfiguracja routera ZALiP CDM531AM

1. Proszę wyłączyć router wyłącznikiem z tyłu urządzenia, pozycja **Off**



2. Proszę włożyć do urządzenia modem USB z aktywną usługą dostępu do internetu, rys. poniżej.



3. Proszę podłączyć zasilanie do routera, korzystając z dołączonego zasilacza sieciowego, lub kabla zasilającego z portu USB, rys. poniżej



4. Proszę włączyć router włącznikiem z tyłu urządzenia, pozycja **On**



5. Proszę kliknąć prawym przyciskiem na ikonę bezprzewodowego połączenia na pasku zadań Windows (lub wejść w menu start, następnie połączenia sieciowe, po czym połączenie sieci bezprzewodowej) i wybrać **wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe**.
 6. Z listy dostępnych sieci proszę wybrać sieć nazwaną tak jak MAC adres routera, zapisany na odwrocie urządzenia i kliknąć **połącz**
 7. Po wyświetleniu komunikatu **połączono** proszę otworzyć przeglądarkę internetową np, Internet Explorer, w polu adres http wpisać adres routera tj. **192.168.123.254** i kliknąć **enter** – otworzy się panel użytkownika.
 8. W oknie logowania wpisujemy w polu password: **admin** klikamy **login**, w następnym oknie zaznaczamy **wizard** i klikamy next.
 9. **Krok 1.** W oknie zmiany hasła dostępu można dokonać zmiany standardowego hasła, w tym celu wpisujemy nowe hasło (**new password**) i jeszcze raz je powtarzamy (**reconfirm**), po czym klikamy **next**.
Krok 2. Wybieramy odpowiednią strefę czasową i klikamy **next**.
Krok 3. W tym miejscu możemy ustawić adres IP naszego routera, oraz wybrać tryb pracy. Jeżeli mamy zamiar wykorzystywać internet 3G z modemu USB, w **WAN Type** wybieramy **3G**, następnie klikamy **next**.
Krok 4. W kolejnym oknie, ustawiamy parametry połączenia, w zależności od używanego operatora 3G. Najlepiej wybrać opcję **Manual**, a następnie określić Kraj/**Country**, Operatora/**Telecom**, Rodzaj Sieci/**3G Network** – zazwyczaj wybieramy **WCDMA/HSPA**. Następnie wpisujemy dane **APN**, **PIN**, **Dialed Number**, **Account (User)**, **Password**. **PIN** wpisujemy, jeżeli jest wymagany, natomiast **Dialed Number** to zwykle ***99#**. Pozostałe parametry, zależne od operatora, podane są poniżej.
- **ERA:** User: **erainternet** (**erainternetttt** - dla użytkowników systemu TakTak), Password: **erainternet**, APN: **erainternet**
 - **Plus:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
 - **Orange:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **internet**
 - **PLAY:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **Internet**
 - **HEYAH:** User: **heyah**, Password: **heyah**, APN: **heyah.pl**
 - **Polsat Cyfrowy:** User: puste pole, Password: puste pole, APN: **multi.internet**
 - **ASTER:** User: **internet**, Password: **internet**, APN: **aster.internet**

Krok 5. Określamy **SSID** – nazwę naszego routera w sieci WiFi oraz kanał pracy sieci bezprzewodowej. Klikamy **next**.

Krok 6. W tym oknie wybieramy sposób zabezpieczenia sieci bezprzewodowej w routerze. Starajmy się zapamiętać wprowadzone klucze, bo zostaniemy o nie zapytani przy następnym połączeniu.

Krok 7. Wyświetlone zostaną parametry które ustawiliśmy, jeżeli są właściwe, klikamy **next** bądź **back**, jeśli chcemy coś zmienić

Krok 8. W tym okienku dostajemy informację o zakończeniu konfiguracji i aby ją zastosować w routerze musimy kliknąć **Finish**. Router zrestartuje się automatycznie, uruchomi z nowymi ustawieniami i jeżeli wszystkie nasze ustawienia były poprawne, uzyskamy po około minucie dostęp do internetu.

Do konfiguracji dodatkowych ustawień naszego routera możemy przystąpić w dowolnym momencie, wpisując w przeglądarce internetowej jego adres, logując się, a następnie wybierając **Advanced Settings**. Warunkiem jest wcześniejsze ustanowienie połączenia bezprzewodowego z routerem. Dodatkowe informacje można znaleźć w załączonej książeczce lub w podręczniku użytkownika zapisanym na płycie CD

W razie problemów z konfiguracją prosimy o kontakt.

wel.com

ul. Mińska 38/113, 54-610 Wrocław, Polska

Telefon: +48717254055, Fax: +4871722091

e-mail: support@wel.com.pl

VAT no: PL 925-180-36-98, Register no: 020639442

www.wel.com.pl